

## Feszültség teszter & Folytonosság jelzés hanggal

### PAN MV-1000A

Elérhető 2023 végén Feszültségvizsgáló LED kijelzővel 1000 V  
+ forgó terepi kijelző - 2023 végén kapható

- 2 pólusú forgómezős kijelző
- az alacsony feszültség akár 24 V: zöld, a veszélyes feszültség 50 V: piros
- Kapcsolható terhelés a szórt feszültségek elnyomására
- FI-Teszt 30mA
- 1 pólusú fázisteszt akusztikus riasztással
- LED zseblámpa
- Automatikus kikapcsolás
- Víz és por elleni védelem IP 64
- TÜV GS tesztelt

**Szállítási terjedelem:** Használati utasítás, Felcsavarható érintkező hüvelyek aljzatokhoz



Műszaki adatok	PAN MV-1000A
Egyenfeszültség DC (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•••)	< 400 kΩ
Méretek	240 x 73 x 34 mm
Súly (bruttó / nettó)	493 / 207 g
Szükséges elem(ek):	2 x 1,5V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V